

OPTISource

LD 光源符合 850/1300/1310/1490/1550/1625nm

OPTISource光源主要應用於網路的安裝及維護。新增OPTISource系列提供多模850/1300nm及單模1310/1490/1550/1625nm單波長的輸出，可於出貨前指定FC、SC或ST接頭，本款光源儀建議與本公司產品SMARTFiber 或SMARTFiber Pro光功率計產品搭配使用。

特性

- 六種波長: 多模850nm/1300nm及單模1310/1490/1550/1625nm
- 1千赫、2千赫、270赫茲識別訊號
- 可自動辨別選擇波長，可與禾普光功率計搭配成完整的光纖衰減測試組
- LED燈顯示
- 自動關機的省電功能

規格

- 形式: InGaAs
- 波長: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- 接頭: 可指定FC、SC或ST接頭
- 自動關機: 30分鐘內無按任何鍵
- 頻率: 1千赫、2千赫、270赫茲
- 電池: 4 x AAA



光測試套件系列—手持式光源計 OPTISource

產品資訊

- 257721/FC OPTISource 850nm LD 光源符合 850nm
- 257721/SC OPTISource 850nm LD 光源符合 850nm
- 257722/FC OPTISource 1300nm LD 光源符合 1300nm
- 257722/SC OPTISource 1300nm LD 光源符合 1300nm
- 257723/FC OPTISource 1310nm LD 光源符合 1310nm
- 257723/SC OPTISource 1310nm LD 光源符合 1310nm
- 257724/FC OPTISource 1490nm LD 光源符合 1490nm
- 257724/SC OPTISource 1490nm LD 光源符合 1490nm
- 257725/FC OPTISource 1550nm LD 光源符合 1550nm
- 257725/SC OPTISource 1550nm LD 光源符合 1550nm
- 257726/FC OPTISource 1625nm LD 光源符合 1625nm
- 257726/SC OPTISource 1625nm LD 光源符合 1625nm
- 257821/SC OPTISource 850–1300nm LD 光源符合 850/1300nm
- 257822/SC OPTISource 1310–1550nm LD 光源符合 1310/1550nm
- 257823/SC OPTISource 850–1550nm 850/1300/1310/1550nm



OPTISource
850nm



OPTISource
1300nm



OPTISource
1310nm



OPTISource
1490nm



OPTISource
1550nm



OPTISource
1625nm



OPTISource
850/1300nm



OPTISource
1310/1550nm



OPTISource
850/1550nm

按鍵定義

標示	功能
⊕	電源開/關
Ⓐ	自動辨別選擇波長
f	調製選擇信號 (CW、270赫茲、1千赫、2千赫)
Always on	啓動或關閉自動關機功能

LED顯示定義

標示	功能
850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm	開啓/關閉裝置
電源	當電源開啓後所預設自動開關功能將被啓動。 當按下“Always on”時自動關閉電源功能將關閉，而LED燈亮起。當電池耗盡時LED燈將會閃爍。 LED亮起: 電源自動關閉功能將關閉。 LED閃爍: 電池耗盡。
270赫茲/1千赫/2千赫 (3 LEDs)	調製選擇信號
Ⓐ	自動辨別選擇波長

產品資訊

257835PK1 SMARTFiber Pro與OPTISource 850–1300nm

(257835Pro+257821) 包含光纖測試器箱

257835PK2 SMARTFiber Pro與OPTISource 1310–1550nm

(257835Pro+257822) 包含光纖測試器箱

257835PK3 SMARTFiber Pro與OPTISource 850–1550nm

(257835Pro+257823) 包含光纖測試器箱

FM-257836K1 SMARTFiber與OPTISource 850–1300nm

(FM-257836+257821) 包含光纖測試器箱

FM-257836K2 SMARTFiber與OPTISource 1310–1550nm

(FM-257836+257822) 包含光纖測試器箱

FM-257836K3 SMARTFiber與OPTISource 850–1550nm

(FM-257836+257823) 包含光纖測試器箱

OPTISource與SMARTFiber Pro組合

257835PK1 SMARTFiber Pro與
OPTISource 850–1300nm
(257835Pro+257821)

257835PK2 SMARTFiber Pro與
OPTISource 1310–1550nm
(257835Pro+257822)

257835PK3 SMARTFiber Pro與
OPTISource 850–1550nm
(257835Pro+257823)



OPTISource與SMARTFiber組合

FM-257836K1 SMARTFiber與
OPTISource 850–1300nm
(FM-257836+257821)

FM-257836K2 SMARTFiber與
OPTISource 1310–1550nm
(FM-257836+257822)

FM-257836K3 SMARTFiber與
OPTISource 850–1550nm
(FM-257836+257823)

